

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Wi-Fi мост

DS-3WF03C-D



www.hikvision.ru

DS-3WF03C-D



Общая информация

- Внешняя антенна
- Интерфейсы 3×10/100M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45)
- Тип устройства: роутер/ Мост

Схема подключения



| Цифра | Описание | Цифра | Описание |
|-------|------------------------|-------|----------|
| 1 | Кнопка сброса настроек | 3 | PoE |
| 2 | LAN | | |

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

| | |
|--|--|
| | DS-3WF03C-D |
| Сетевые параметры | |
| Стандарт | IEEE802.11 a/n(2T2R 300Мб/с) |
| Частота | 5745 – 5825МГц (Доступно больше нестандартных каналов, 4920МГц – 6100МГц) |
| Режим модуляции | 802.11 a/n: OFDM |
| Антенна | Внутренняя, 15дБи, По горизонтали: 40°, по вертикали: 15° |
| Мощность беспроводного сигнала | 27дБм |
| Чувствительность приемника | -72дБм@65Мб/с, -97дБм@6Мб/с |
| Скорость передачи | 11n: 13.5/ 15/ 27/ 30/ 40.5/ 45/ 54/ 60/ 81/ 90/ 108/ 120/ 121.5/ 135/ 150/ 162/ 180/ 216/ 240/ 270/ 300Мб/с (40МГц) 130/ 117/ 104/ 78/ 65/ 58.5/ 52/ 39/ 26/ 13/ 6.5Мб/с (20МГц) 11a: 54/ 48/ 36/ 24/ 18/ 12/ 9/ 6Мб/с (Авто) |
| Производительность | |
| Интерфейсы | 1 x PoE 1 x LAN |
| Скрипты | 802.1x/ WPA-PSK/ WPA2-PSK |
| Режим сети | Роутер / Мост |
| Режим работы | Точка доступа, станция, точка доступа WDS, станция WDS |
| Безопасность | IP/MAC фильтрация, скрытый SSID, изоляция интерфейса |
| Сетевые протоколы | TCP/ UDP/ ARP/ ICMP/ DHCP/ HTTP/ NTP |
| TDMA | Расширяет частные протоколы связи |
| Автоматическая регулировка времени ACK | Автоматически определяет расстояние устройств, поддерживает наилучшую производительность |
| Управление и логи | NTP, Syslog, Telnet, AC |
| Настройка веб-интерфейса | Поддерживается |
| Обновление ПО | Обновление через веб-страницу |
| Пропускная способность | 5M/ 10M/ 20МГц/ 40МГц |
| Основное | |
| Питание | DC24В/0.5A PoE |
| Рабочие условия | -30°C – 75°C, влажность 5 % – 95 % (без конденсата) |
| Условия хранения | -40°C – 85°C, влажность 5 % – 95 % (без конденсата) |
| Размеры | 270 × 40 × 88 мм |

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -30 до +65 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +65°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.